RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante, Mantiene memoria ultima accensione. | 230Vac Led Lamp (400W max) switch- Control via push-button and RF

Codice prodotto	ALP23205SW
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Control method: RF, Pulsante
 | Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF.

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V.
Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l\'accensione/spegnimento.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Dati Tecnici
Tensione dingresso: 230Vac
Uscita: 1 canali
Tipo uscita: morsetti
Corrente: 1,5A
Potenza max:
Incandescenza: 400W max
Led: 200W max

Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF
Frequenza: 868MHz
Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Generali
Metodo di controllo: RF, Pulsante

Note
Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m).
Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all\'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE.
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23205SW
Codice produttore	23-205SW

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648678
Classe ETIM	EC001437
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	55.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alfa | Alpha | Jolight | Alpha elettronica | Elettronica | Sistemi di controllo | Illuminazione
Descrizione breve	Interruttore on-off 230Vac per lampade LED con possibilità di controllo radio frequenza e con pulsante, Mantiene memoria ultima accensione. | 230Vac Led Lamp (400W max) switch-Control via push-button and RF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Control method: RF, Pulsante | Switch per tensione 230Vac con accensione tramite pulsante e ricevitore RF. Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per lampade 230V. Questo controller funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza attraverso i quali è possibile comandare l\'accensione/spegnimento. Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo. Il dispositivo 23-205SW mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Dati Tecnici Tensione dingresso: 230Vac Uscita: 1 canali Tipo uscita: morsetti Corrente: 1,5A Potenza max: Incandescenza: 400W max Led: 200W max Metodo di controllo: ricevitore per telecomando RF Frequenza: 868MHz Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C Dimensioni LxWxH: 45x45.5x20.29mm Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Generali Metodo di controllo: RF, Pulsante Note Un ricevitore 23-205SW può lavorare con più telecomandi (fino a 8) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m). Nel caso di installazioni con più di un ricevitore all\'interno di una singola zona, occorre impostare il primo ricevitore come MASTER e i successivi come SLAVE. Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.
Completezza BMEcat	59.04