RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Klockner - IZMX-UVR24DC-1

Codice prodotto	EAO184108
Produttore	Klockner
Categoria	ACCESSORI KLOCKNER
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Accessories, Undervoltage release, Cannot be combined with a second shunt release., Retrofitting kit, Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker\'s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 24 V DC V, Operating range x US 0,85 - 1,1 Factor, max. holding current In 0.18 A, max. pick-up current (35ms) In 19 A, max. continuous power AC/DC 5 VA/W, max. pull-in power (35ms) AC/DC 500 VA/W, Circuit-breaker total switching time @ US=100% 37 ms, For use with IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... | Zusatzausrüstung, Unterspannungsfreigabe, Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten - die Schaltfrequenz des Leistungsschalters beträgt 60/h, Bemessungssteuerspannung US 24 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85 - 1,1, max. Haltestrom In 0,18 A, max. Anzugsstrom (35 ms) In 19 A, max. Dauerleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters bei US = 100 % 37 ms, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... | Accessori, Sganciatore di minima tensione, Non combinabile con un secondo sganciatore a lancio di corrente., Kit di retrofit, Massima frequenza di manovra attivazioni/minuto 3, Limitato a 3/min a causa dell\'elevata corrente di eccitazione per 35 ms., Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h, Tensione di comando nominale Us 24 VCC V, Campo di commutazione x fattore 0,85 - 1,1 US, corrente di ritenuta max. In 0,18 A, corrente di eccitazione max. (35 ms) In 19 A, alimentazione continua max. AC/DC 5 VA/W, corrente di attivazione max. (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Tempo totale di manovra dell\'interruttore automatico @ US=100% 37 ms, Utilizzo con IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAO
Codice Metel	EAO184108
Codice produttore	184108
Marca	Eaton Industries (Italy) S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-04-21
Data variazione	2026-05-12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	4015081783144
Classe ETIM	EC001022
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	428.82
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	C
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APERTI IZM
Codice famiglia statistica	1SI
Keyword	Sganciatore di minima tensione | Bobina minima tensione | Unterspannungsauslöser | Under voltage coil | Unterspannungsspule | Undervoltage release
Descrizione breve	Sganciatore di minima tensione 24 VCC | Unterspannungsauslöser 24 VDC | Undervoltage release 24 VDC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Accessories, Undervoltage release, Cannot be combined with a second shunt release., Retrofitting kit, Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker\'s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 24 V DC V, Operating range x US 0,85 - 1,1 Factor, max. holding current In 0.18 A, max. pick-up current (35ms) In 19 A, max. continuous power AC/DC 5 VA/W, max. pull-in power (35ms) AC/DC 500 VA/W, Circuit-breaker total switching time @ US=100% 37 ms, For use with IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... | Zusatzausrüstung, Unterspannungsfreigabe, Kann nicht mit einem zweiten Arbeitsstromauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten - die Schaltfrequenz des Leistungsschalters beträgt 60/h, Bemessungssteuerspannung US 24 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85 - 1,1, max. Haltestrom In 0,18 A, max. Anzugsstrom (35 ms) In 19 A, max. Dauerleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters bei US = 100 % 37 ms, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... | Accessori, Sganciatore di minima tensione, Non combinabile con un secondo sganciatore a lancio di corrente., Kit di retrofit, Massima frequenza di manovra attivazioni/minuto 3, Limitato a 3/min a causa dell\'elevata corrente di eccitazione per 35 ms., Nota: frequenza di avviamento degli interruttori automatici = 60/h, Tensione di comando nominale Us 24 VCC V, Campo di commutazione x fattore 0,85 - 1,1 US, corrente di ritenuta max. In 0,18 A, corrente di eccitazione max. (35 ms) In 19 A, alimentazione continua max. AC/DC 5 VA/W, corrente di attivazione max. (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Tempo totale di manovra dell\'interruttore automatico @ US=100% 37 ms, Utilizzo con IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg