RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 230V Wi-Fi 2.4GHz Smart Step Relay Module for Push Button - 1x1300W/250W Led - One Channel - Recessed | Modulo relè passo-passo 230V Wi-Fi 2,4GHz Smart per pulsante - 1x1300W/250W Led - un canale - Da incasso

Codice prodotto	ALP23203S1
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Modulo relè passo-passo Wi-Fi 230V, controllabile tramite pulsante fisico o App Smart Life Tuya. Supporta un carico fino a 1300W per lampade a incandescenza e 250W per LED. Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Permette la gestione smart dell\'illuminazione via Wi-Fi, senza bisogno di hub aggiuntivi. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti.

I relè passo passo o ad impulsi sono così chiamati perchè tramite la pressione breve (impulso) di un PULSANTE fanno cambiare in modo stabile lo stato delle uscite.

Questo modulo prevede due modalità di funzionamento: off-line e on-line. In modalità off-line (senza il collegamento Wi-Fi) è sempre utilizzabile tramite uno o più pulsanti. In modalità on-line (con collegamento Wi-Fi connesso ad internet) è controllabile, oltre che con i pulsanti, anche tramite App Smart Life.

Caratteristiche Generali
Funzione: Switch
Dispositivi comandabili: Sorgenti LED
Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante
Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya
Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz
Configurazione iniziale: Da programmare
Installazione: Tramite app
Funzione memoria: Si

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 44mm
Larghezza: 44mm
Dimensioni: 44mm x 44mm x 22mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
n. canali: 1
Potenza Autoconsumo: <0.35W
Carico max.: Led: 3-250W Incandescenza: 15-1300W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Dimensioni compatte adatte per scatole 503
Non necessita di hub o gateway dedicato.
Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant.
Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. | Wi-Fi 230V step relay module, controllable via physical button or Smart Life Tuya App. Supports a load of up to 1300W for incandescent lamps and 250W for LEDs. It has a channel with terminal output, ideal for controlling lights from multiple points. Allows smart management of lighting via Wi-Fi, without the need for additional hubs. Flush-mounted installation, perfect for modernizing existing systems.

Step-by-step or pulse relays are so called because by briefly pressing (impulse) a BUTTON they cause the state of the outputs to change in a stable way.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP23203S1
Codice produttore	23-203-S1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443665323
Classe ETIM	EC001437
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	40.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Illuminazione / Dimmer
Codice famiglia statistica	600-706-1100
Keyword	Alpha | Alfa | Elettronica | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Sistemi di controllo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	230V Wi-Fi 2.4GHz Smart Step Relay Module for Push Button - 1x1300W/250W Led - One Channel - Recessed | Modulo relè passo-passo 230V Wi-Fi 2,4GHz Smart per pulsante - 1x1300W/250W Led - un canale - Da incasso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Modulo relè passo-passo Wi-Fi 230V, controllabile tramite pulsante fisico o App Smart Life Tuya. Supporta un carico fino a 1300W per lampade a incandescenza e 250W per LED. Dispone di un canale con uscita a morsetti, ideale per il controllo di luci da più punti. Permette la gestione smart dell\'illuminazione via Wi-Fi, senza bisogno di hub aggiuntivi. Installazione da incasso, perfetta per modernizzare impianti esistenti. I relè passo passo o ad impulsi sono così chiamati perchè tramite la pressione breve (impulso) di un PULSANTE fanno cambiare in modo stabile lo stato delle uscite. Questo modulo prevede due modalità di funzionamento: off-line e on-line. In modalità off-line (senza il collegamento Wi-Fi) è sempre utilizzabile tramite uno o più pulsanti. In modalità on-line (con collegamento Wi-Fi connesso ad internet) è controllabile, oltre che con i pulsanti, anche tramite App Smart Life. Caratteristiche Generali Funzione: Switch Dispositivi comandabili: Sorgenti LED Metodo di controllo: App Wi-Fi, Pulsante Piattaforme compatibili: Smart Life, Tuya Frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHz Configurazione iniziale: Da programmare Installazione: Tramite app Funzione memoria: Si Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 44mm Larghezza: 44mm Dimensioni: 44mm x 44mm x 22mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti n. canali: 1 Potenza Autoconsumo: <0.35W Carico max.: Led: 3-250W Incandescenza: 15-1300W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Dimensioni compatte adatte per scatole 503 Non necessita di hub o gateway dedicato. Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant. Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz. | Wi-Fi 230V step relay module, controllable via physical button or Smart Life Tuya App. Supports a load of up to 1300W for incandescent lamps and 250W for LEDs. It has a channel with terminal output, ideal for controlling lights from multiple points. Allows smart management of lighting via Wi-Fi, without the need for additional hubs. Flush-mounted installation, perfect for modernizing existing systems. Step-by-step or pulse relays are so called because by briefly pressing (impulse) a BUTTON they cause the state of the outputs to change in a stable way. This module has two operating modes: off-line and on-line. In off-line mode (without Wi-Fi connection) it can always be used via one or more buttons. In on-line mode (with Wi-Fi connection connected to the internet) it can be

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.04