RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Dimmer per strisce LED monocolore 12/24Vdc - 10A - Comando Wi-Fi tramite Smart Life App e pulsante

Codice prodotto	ALPALC026
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: Pulsante, App Wi-Fi

Mechanical characteristics
Length: 48.8mm
Width: 48.8mm
Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 10A
N. of channels: 1
Nominal power (12V): 120W
Nominal power (24V): 240W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V.
Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife disponibile per Android e iOS oppure tramite pulsante.
Il dimmer funziona tramite pulsante anche senza il collegamento alla rete Wi-Fi.
Durante la fase di ricerca della rete Wi-Fi la striscia led collegata lampeggia.
Trascorsi 3 minuti dall\'accensione se non viene eseguita la connessione alla rete Wi-Fi allora sarà possibile controllare l\'uscita tramite il pulsante ma senza memoria e possibilità di impostazioni avanzate.

Le funzioni complete (memoria e altri settaggi) sono disponibili solo dopo aver configurato il dispositivo tramite app.

Utilizzare la funzione "Power On Behaviour" nell\'app per impostare il comportamento all\'accensione.

Tipologia controllo
Comando: tramite App e pulsante

Funzionamento
- On/Off
- Variazione dell\'intensità luminosa
- Timer di accensione e spegnimento all\'orario prestabilito

Protezioni
Sovratemperatura
Inversione di polarità
Sovraccarico

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC026
Codice produttore	ALC026
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443682009
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Illuminazione | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Jolight | Sistemi di controllo | Alfa
Descrizione breve	Dimmer per strisce LED monocolore 12/24Vdc - 10A - Comando Wi-Fi tramite Smart Life App e pulsante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: Pulsante, App Wi-Fi Mechanical characteristics Length: 48.8mm Width: 48.8mm Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 10A N. of channels: 1 Nominal power (12V): 120W Nominal power (24V): 240W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche generali Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife disponibile per Android e iOS oppure tramite pulsante. Il dimmer funziona tramite pulsante anche senza il collegamento alla rete Wi-Fi. Durante la fase di ricerca della rete Wi-Fi la striscia led collegata lampeggia. Trascorsi 3 minuti dall\'accensione se non viene eseguita la connessione alla rete Wi-Fi allora sarà possibile controllare l\'uscita tramite il pulsante ma senza memoria e possibilità di impostazioni avanzate. Le funzioni complete (memoria e altri settaggi) sono disponibili solo dopo aver configurato il dispositivo tramite app. Utilizzare la funzione "Power On Behaviour" nell\'app per impostare il comportamento all\'accensione. Tipologia controllo Comando: tramite App e pulsante Funzionamento - On/Off - Variazione dell\'intensità luminosa - Timer di accensione e spegnimento all\'orario prestabilito Protezioni Sovratemperatura Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18