RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante | RGBW LED strip controller - 12/24V - 10A - Wi-Fi control via Smart Life App and button

Codice prodotto	ALPALC247
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: RGBW
Control method: App Wi-Fi, Pulsante
Wi-Fi Transmission Frequency: 2.4GHz

Mechanical characteristics
Length: 76mm
Width: 52.5mm
Size: 76mm x 52.5mm x 24.5mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 3A
N. of channels: 4
Nominal power (12V): 144W
Nominal power (24V): 288W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche generali
Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l\'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell\'intensità.

Il dispositivo ALC247 accende l\'uscita dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione oppure dopo il ripristino da un black-out.

Tipologia controllo
Comando: tramite App e pulsante

Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App e da pulsante
- Variazione dell\'intensità luminosa tramite App e pulsante
- Timer di accensione e spegnimento all\'orario prestabilito tramite App
- Gestione delle scene tramite App

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC247
Codice produttore	ALC247
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443661639
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	50.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led RGB e RGBW
Codice famiglia statistica	769-1246-1449
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Sistemi di controllo | Jolight | Elettronica | Alfa | Illuminazione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante | RGBW LED strip controller - 12/24V - 10A - Wi-Fi control via Smart Life App and button

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: RGBW Control method: App Wi-Fi, Pulsante Wi-Fi Transmission Frequency: 2.4GHz Mechanical characteristics Length: 76mm Width: 52.5mm Size: 76mm x 52.5mm x 24.5mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 3A N. of channels: 4 Nominal power (12V): 144W Nominal power (24V): 288W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche generali Dimmer RGBW per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS, e tramite pulsante, il quale permette l\'accensione/spegnimento dela sorgente luminosa a la variazione dell\'intensità. Il dispositivo ALC247 accende l\'uscita dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione oppure dopo il ripristino da un black-out. Tipologia controllo Comando: tramite App e pulsante Funzionamento - On/Off da remoto tramite App e da pulsante - Variazione dell\'intensità luminosa tramite App e pulsante - Timer di accensione e spegnimento all\'orario prestabilito tramite App - Gestione delle scene tramite App Protezioni Sovratemperatura, Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione Attenzione 1. Non è possibile passare dalla modalità bianca (White) alla modalità RGB statica (Colour) o scena (Scene) o a tempo di musica tramite pulsante. La scelta deve essere effettuata solo ed esclusivamente tramite App. 2. Se il controllo dell\' App è in modalità scena il pulsante non agisce sui parametri velocità o dimmer. E\' consentito solo accendere o spegnere

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18