RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Single color Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - With remote control touch | Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch

Codice prodotto	ALPJOCONTR022ST
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L\'apposito telecomando RF consente il controllo dell\'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Dimensioni: 127mm x 41mm x 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

E\' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).
|
General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: RF

Mechanical characteristics
Length: 127mm
Width: 41mm
Dimensions: 127mm x 41mm x 32mm
Protection rating: IP20
Body material: Painted aluminium
Body colour: Black

Electrical characteristics
Regulation type: Constant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: same as input
Output type: terminals
Current/Ch: 25A
No. channels: 1
Rated power (12V): 300W
Rated power (24V): 600W

Thermal characteristics
Operating temp.: -10 / 40°C

Notes
- The Sync Tecnology controllers are universal receivers if not programmed.
This means that all receivers can be controlled by any remote control in the same series.
To synchronise them optimally, we can use SyncTecnology by connecting the receivers via a Cat.5e or Cat.6 cable using the RJ45 ports on the device.
The controller we decide to be the main one must be connected to the SignalOUT port while the controllers we decide to be slaves must be connected to the SignaIN port.
Once connected in this way, the slave controllers act as amplifiers and will be perfectly synchronised.

To pair the controller-receiver with a remote control, follow the specific procedure and watch the dedicated video.

- The power supply must be selected according to the type of LED load used for voltage and current.
- Use a power supply with a rated power greater than the LED load to be powered (approx. 30%).

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR022ST
Codice produttore	JO-CONTR-022ST
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648791
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	55.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Alpha elettronica | Jolight | Alfa | Illuminazione | Alpha | Elettronica | Sistemi di controllo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Single color Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - With remote control touch | Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche. L\'apposito telecomando RF consente il controllo dell\'intensità luminosa oltre che il controllo on/off. Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 127mm Larghezza: 41mm Dimensioni: 127mm x 41mm x 32mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 25A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 300W Potenza nominale (24V): 600W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note - I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati. Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie. Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo. Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN. Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati. E\' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare. - L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: RF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18