RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Single color Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - With remote control touch | Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch

Codice prodotto	ALPJOCONTR022ST
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L\'apposito telecomando RF consente il controllo dell\'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Dimensioni: 127mm x 41mm x 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

E\' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).</p>
| <p>
General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: RF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR022ST
Codice produttore	JO-CONTR-022ST
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648791
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	55.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Alpha elettronica | Jolight | Alfa | Illuminazione | Alpha | Elettronica | Sistemi di controllo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Single color Led controller Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - With remote control touch | Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche. L\'apposito telecomando RF consente il controllo dell\'intensità luminosa oltre che il controllo on/off. Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 127mm Larghezza: 41mm Dimensioni: 127mm x 41mm x 32mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 25A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 300W Potenza nominale (24V): 600W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note - I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati. Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie. Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo. Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignaIN. Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati. E\' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare. - L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: RF

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18