RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RF receiver for single color remote control | Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch

Codice prodotto	ALPJOCONTR239
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolore.
Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza.
Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo.
Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Frequenza: 868MHz

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante, RF

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 95mm
Larghezza: 37mm
Dimensioni: 95mm x 37mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36/48V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W
Potenza nominale (48V): 288W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
Questo controller ricevitore JO-CONTR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati).
Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo.
Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m).
Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore.

L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). |
General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: Pulsante, RF

Mechanical characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR239
Codice produttore	JO-CONTR-239
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443637511
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	51.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo
Descrizione breve	RF receiver for single color remote control | Ricevitore RF per telecomandi monocolore - 12-48V - 8A/Ch

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Ricevitore RF multifunzione a 1 canale per nastri led monocolore. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti oppure funziona da ricevitore per opportuni telecomandi a radio frequenza. Il telecomando deve essere ordinato separatamente in base alle esigenze di controllo. Il dispositivo JO-CONTR-239 mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Frequenza: 868MHz Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante, RF Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 95mm Larghezza: 37mm Dimensioni: 95mm x 37mm x 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36/48V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W Potenza nominale (48V): 288W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note Questo controller ricevitore JO-CONTR-239 necessita di almeno un telecomando compatibile per essere comandato (vedi articoli correlati). Un ricevitore JO-CONTR-239 può lavorare con più telecomandi (fino a 6) dello stesso tipo. Un telecomando può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 per ogni zona a patto che tutti i dispositivi coinvolti siamo allinterno del raggio di 20m). Al momento dell\'installazione i telecomandi devono essere associati a tutti i relativi ricevitori tramite il tasto Learning key presente sul ricevitore. L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: Pulsante, RF Mechanical characteristics Length: 95mm Width: 37mm Size: 95mm x 37mm x 20mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18