RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Misuratore Consumo Elettrico - Power meter 3600W | Multifunction tool

Codice prodotto	ALP2368
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Adattatori / Temporizzatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Corrente: 16A
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac
Tensione: 230 Vac
 | Tensione: 230Vac 50Hz
Potenza: 3600W Max
Range di misura V: 195-276 Vac
Precisione di misura della tensione: ±1%
Range di misura della corrente: 0,01-16 A
Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A
Range di misura della potenza: 0,2-4416W
Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W
Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh
Range di misura della frequenza: 45-65 Hz
Precisione oraria: ±1min. per mese
Calcolo del costo potenza: <0.5W
Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C
Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13)
Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato.
Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna.
Corrente: 16A
Corrente: 16A
Tensione: 230 Vac
Tensione: 230 Vac

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP2368
Codice produttore	23-68
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443585379
Classe ETIM	EC000636
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	27.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Adattatori / Temporizzatori
Codice famiglia statistica	600-1160-1201
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Adattatore | Adattatori
Descrizione breve	Misuratore Consumo Elettrico - Power meter 3600W | Multifunction tool

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Corrente: 16A Corrente: 16A Tensione: 230 Vac Tensione: 230 Vac | Tensione: 230Vac 50Hz Potenza: 3600W Max Range di misura V: 195-276 Vac Precisione di misura della tensione: ±1% Range di misura della corrente: 0,01-16 A Precisione di misura della corrente: ±1% o ±0.01A Range di misura della potenza: 0,2-4416W Precisione della misura della potenza: ±1% or ±0.2W Range della misura di Wh: 0-9999.9KWh Range di misura della frequenza: 45-65 Hz Precisione oraria: ±1min. per mese Calcolo del costo potenza: <0.5W Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C Batterie: 3 x 1,5V (LR44/AG13) Vita batterie circa 3 mesi ad apparecchio non alimentato. Attenzione: Il non utilizzo del dispositivo determina la scarica della batteria interna. Corrente: 16A Corrente: 16A Tensione: 230 Vac Tensione: 230 Vac
Completezza BMEcat	59.26