RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller per strisce led digitali 12-24V effetto running

Codice prodotto	ALPALC244
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Grazie al controller per strisce led digitali ALC244 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi.

Tramite due pulsanti oppure due sensori di movimento opportunamente installati a inizio e fine corridoio è possibile accendere la striscia led digitale progressivamente nella direzione desiderata.

Caratteristiche principali:
- Accensione con effetto progressivo (running).
- Due modalità di utilizzo: con pulsanti oppure con sensori di movimento a contatto pulito.
- Velocità di progressione regolabile tramite pulsanti.
- Intensità della luce regolabile.
- Possibilità di configurare il numero di pixel per adattarsi a strisce led con diversi numeri di pixel.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Pulsante

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 75.5mm
Larghezza: 52.4mm
Dimensioni: 75.5mm x 52.4mm x 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Caratteristiche elettriche
Vin: 12/24Vdc 8A Max
Strip OUT: 12/24Vdc 8A Max
Power: 12Vdc 96W
Power: 24Vdc 192W

Nota di installazione
Posizionare il controller ALC244 nelle immediate vicinanze della striscia led. La lunghezza totale dei cavi tra ALC244 e le strisce led deve essere massimo di 1 metro.

Alla prima installazione
Il controller accende la striscia alla luminosità pari al 50% e per una lunghezza pari a 10 pixel.
E\' possibile impostare la luminosità e la lunghezza seguendo la procedura del manuale.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC244
Codice produttore	ALC244
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443684966
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	38.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Illuminazione | Sistemi di controllo | Jolight | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Controller per strisce led digitali 12-24V effetto running

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Grazie al controller per strisce led digitali ALC244 potrai creare effetti di luce lineari con accensione e spegnimento progressivi. Tramite due pulsanti oppure due sensori di movimento opportunamente installati a inizio e fine corridoio è possibile accendere la striscia led digitale progressivamente nella direzione desiderata. Caratteristiche principali: - Accensione con effetto progressivo (running). - Due modalità di utilizzo: con pulsanti oppure con sensori di movimento a contatto pulito. - Velocità di progressione regolabile tramite pulsanti. - Intensità della luce regolabile. - Possibilità di configurare il numero di pixel per adattarsi a strisce led con diversi numeri di pixel. Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 75.5mm Larghezza: 52.4mm Dimensioni: 75.5mm x 52.4mm x 24mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Metodo di connessione: anodo comune Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Caratteristiche elettriche Vin: 12/24Vdc 8A Max Strip OUT: 12/24Vdc 8A Max Power: 12Vdc 96W Power: 24Vdc 192W Nota di installazione Posizionare il controller ALC244 nelle immediate vicinanze della striscia led. La lunghezza totale dei cavi tra ALC244 e le strisce led deve essere massimo di 1 metro. Alla prima installazione Il controller accende la striscia alla luminosità pari al 50% e per una lunghezza pari a 10 pixel. E\' possibile impostare la luminosità e la lunghezza seguendo la procedura del manuale. ALC244 è utilizzabile anche con un solo pulsante cioè è possibile collegare solo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18