RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Interruttore on-off con sensore di prossimità per armadi - 12/24/36Vdc - 8A | On-off switch with proximity sensor for wardrobes - 12/24/36Vdc - 8A

Codice prodotto	ALPJOCONTR009
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Caratteristiche
Interruttore con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l\'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante(12, 24 oppure 36Vdc).

Funzionamento:
Il controller spegne l\'uscita quando rileva la presenza di oggetti riflettenti i raggi infrarossi di fronte al sensore IR stesso. Il dispositivo può essere utilizzato come controller per luce di cortesia in armadi e altri mobili con ante.
Se montato internamente a un mobile:
aprendo l\'anta l\'uscita si accende
chiudendo l\'anta l\'uscita si spegne

Sensore
Distanza di lavoro: max 6cm circa
Angolo di lavoro: 15°
Foro di montaggio sensore: 10mm
Sensibilità: non modificabile

Esempio d\'installazione
Anta dell\'armadio chiusa -> luce spenta;
Anta dell\'armadio aperta -> luce accesa;

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: Sensore IR

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 82mm
Larghezza: 33mm
Dimensioni: 82mm x 33mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d\'ingresso: 12/24/36V
Tensione d\'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 96W
Potenza nominale (24V): 192W

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Note
- Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass.
- Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia.
- L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPJOCONTR009
Codice produttore	JO-CONTR-009
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443607996
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	26.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Elettronica | Alfa | Illuminazione | Jolight | Sistemi di controllo | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Interruttore on-off con sensore di prossimità per armadi - 12/24/36Vdc - 8A | On-off switch with proximity sensor for wardrobes - 12/24/36Vdc - 8A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche Interruttore con sensore infrarosso IR attraverso il quale è possibile controllare l\'accensione automatica di nastri led, lampade e faretti funzionanti a tensione costante(12, 24 oppure 36Vdc). Funzionamento: Il controller spegne l\'uscita quando rileva la presenza di oggetti riflettenti i raggi infrarossi di fronte al sensore IR stesso. Il dispositivo può essere utilizzato come controller per luce di cortesia in armadi e altri mobili con ante. Se montato internamente a un mobile: aprendo l\'anta l\'uscita si accende chiudendo l\'anta l\'uscita si spegne Sensore Distanza di lavoro: max 6cm circa Angolo di lavoro: 15° Foro di montaggio sensore: 10mm Sensibilità: non modificabile Esempio d\'installazione Anta dell\'armadio chiusa -> luce spenta; Anta dell\'armadio aperta -> luce accesa; Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Sensore IR Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 82mm Larghezza: 33mm Dimensioni: 82mm x 33mm x 20mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Caratteristiche Elettriche Tipo regolazione: Tensione costante (CV) Tensione d\'ingresso: 12/24/36V Tensione d\'uscita: come ingresso Tipo di uscita: morsetti Corrente/Ch: 8A n. canali: 1 Potenza nominale (12V): 96W Potenza nominale (24V): 192W Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Note - Il sensore NON è in grado di lavorare attraverso una superficie in vetro, plastica o plexiglass. - Non allungare o modificare il cavo del sensore. Ogni modifica al cablaggio del sensore invalida la garanzia. - L\'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente. - Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%). | General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18