Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

IESS - Trasmettitore sirene TXSIR, 2 comandi radio, IP3X, 12 Vcc, EN50131 grado 1.

Codice prodotto	EAATXSIR
Produttore	IESS
Categoria	ANT.VIA RADIO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

TXSIR ? Trasmettitore per sirene via radio serie Flammer, progettato per la gestione sicura ed efficiente di sistemi di allarme wireless.Caratteristiche tecnicheFunzione: Gestisce fino a 2 sirene radio separate tramite 2 comandi indipendenti.Protezione: Grado IP3X, adatto per installazioni interne protette.Uscita Tamper: Uscita per protezione antisabotaggio da 100?mA @ 24 V.Comunicazione radio: Trasmissione su frequenze europee LPD (Low Power Device).Condizioni operative:Temperatura da -10 a +40?C.Umidit? relativa fino al 93% senza condensa.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento:Standby con linee NC: 23 mA.Standby con linee bilanciate: 20?mA.Trasmissione in allarme: 42?mA.Dimensioni:Lunghezza: 47 mmAltezza: 100 mmProfondit?: 30 mmClasse ambientale: Classe II secondo normative di sicurezza.Conformit?: Certificato EN50131 Grado 1.Contesti d?uso:Ideale per sistemi di sicurezza residenziali, commerciali e industriali leggeri, che richiedono il comando wireless di sirene separate senza necessit? di cablaggi complessi.Vantaggi pratici:Gestione indipendente di due sirene da un unico trasmettitoreTrasmissione radio sicura e affidabile su frequenze europee standardBassi consumi per maggiore efficienza energeticaProtezione antisabotaggio integrataInstallazione semplice e compatta

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	EAA
Codice Metel	EAATXSIR
Codice produttore	TXSIR
Marca	IESS s.r.l.
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-08-05
Data variazione	2026-09-01
EAN	0000000000000
Classe ETIM	EC002687
Versione ETIM	10

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	106.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	1
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	ANT.VIA RADIO
Codice famiglia statistica	107
Descrizione breve	Trasmettitore sirene TXSIR, 2 comandi radio, IP3X, 12 Vcc, EN50131 grado 1.
Descrizione estesa	TXSIR ? Trasmettitore per sirene via radio serie Flammer, progettato per la gestione sicura ed efficiente di sistemi di allarme wireless.Caratteristiche tecnicheFunzione: Gestisce fino a 2 sirene radio separate tramite 2 comandi indipendenti.Protezione: Grado IP3X, adatto per installazioni interne protette.Uscita Tamper: Uscita per protezione antisabotaggio da 100?mA @ 24 V.Comunicazione radio: Trasmissione su frequenze europee LPD (Low Power Device).Condizioni operative:Temperatura da -10 a +40?C.Umidit? relativa fino al 93% senza condensa.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento:Standby con linee NC: 23 mA.Standby con linee bilanciate: 20?mA.Trasmissione in allarme: 42?mA.Dimensioni:Lunghezza: 47 mmAltezza: 100 mmProfondit?: 30 mmClasse ambientale: Classe II secondo normative di sicurezza.Conformit?: Certificato EN50131 Grado 1.Contesti d?uso:Ideale per sistemi di sicurezza residenziali, commerciali e industriali leggeri, che richiedono il comando wireless di sirene separate senza necessit? di cablaggi complessi.Vantaggi pratici:Gestione indipendente di due sirene da un unico trasmettitoreTrasmissione radio sicura e affidabile su frequenze europee standardBassi consumi per maggiore efficienza energeticaProtezione antisabotaggio integrataInstallazione semplice e compatta
Completezza BMEcat	58.33